

Traka M-Touch SOLO

Autonomiczny system zarządzania kluczami wyposażony w 20 gniazd – bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.



traka
ASSA ABLOY



Traka M-Touch SOLO 20 kluczy

Traka Touch to prosty w obsłudze, intuicyjny i bezpieczny, w pełni elektroniczny system zarządzania kluczami. Wszystkie zdarzenia w obrębie systemu – kto i kiedy pobrał klucz, kiedy nastąpił zwrot klucza – są automatycznie rejestrowane. Autonomiczne i niezależne urządzenie konfigurowane i obsługiwane jest przez wbudowany ekran dotykowy.

Traka Touch SOLO nie potrzebuje dodatkowego oprogramowania oraz podłączenia do sieci. Import oraz eksport danych odbywa się poprzez pamięć USB, co znacznie upraszcza konfigurację urządzenia. Traka M-Touch SOLO wyposażony jest w 20 pozycji wyposażonych w blokady breloka. Każda z pozycji posiada diodę LED, która oznacza jej status oraz dostęp lub jego brak.

- **Instalacja** – W kilka prostych kroków możesz zainstalować oraz skonfigurować system, co pozwala na szybkie jego wdrożenie. Za pomocą ekranu dotykowego stworzysz konto administracyjne, które pozwoli na wgranie konfiguracji poprzez port USB arkusza excel, wcześniej przygotowanego na komputerze.
- **Blokady gniazd** – Tylko autoryzowani użytkownicy mogą pobrać klucze, do których mają dostęp. Pozostałe są zablokowane w gniazdach. Wszystkie pobrania i zwroty są rejestrowane w systemie.
- **Przejrzysty interfejs** – Prosty w obsłudze i przejrzysty interfejs użytkownika pozwala na logowanie, wyszukiwanie i pobranie kluczy, jak również wyświetla ich status za pomocą kolorów.
- **Logi** – Wszystkie zdarzenia w obrębie systemu są rejestrowane i dostępne w formie raportów. Pobranie, zwrot, przetrzymanie kluczy, czy też pozostawienie drzwi otwartych. System przechowuje maksymalnie 250.000 zdarzeń.
- **Backup** – Automatyczna kopia zapasowa bazy danych na kartę SD zapewnia bezpieczeństwo danych w przypadku awarii.
- **Użytkownicy** – Maksymalnie 40,000 użytkowników może być zaimportowanych do systemu poprzez arkusz Excel.
- **Język** – System wspiera ponad 20 języków, które zmieniają się automatycznie, zgodnie z ustawieniami kont użytkowników.
- **Import** – Import danych użytkowników, kluczy, kodów PIN może odbyć się za pomocą arkusza Excel wcześniej wyeksportowanego z systemu.
- **Zasilanie bateryjne** – System przygotowany jest do podłączenia baterii, która zapewni działanie w przypadku braku zasilania. Baterie nie są standardowym wyposażeniem systemu.

Zalety użycia system Traka Touch SOLO

- 1 Zarządzanie użytkownikami i kluczami bezpośrednio z poziomu ekranu
- 2 Pełny audyt zdarzeń w obrębie systemu
- 3 Import informacji przez port USB
- 4 Przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika
- 5 Łatwe wyszukiwanie kluczy, których nie ma w systemie
- 6 Łatwa konfiguracja z poziomu administracyjnego
- 7 Prosta instalacja – bez potrzeby podłączenia do sieci i komputera

Standardowe funkcje Traka M-Touch SOLO

Przykłady funkcji dostępnych bezpośrednio poprzez wbudowany wyświetlacz

- **Ograniczenia czasowe** – Możliwość ustalenia na jak długo lub do kiedy klucze powinny zostać zwrócone. Może dotyczyć to użytkowników oraz kluczy.
- **Dostęp do kluczy** – Klucze do których dany użytkownik nie ma dostępu są zablokowane w gniazdach i nie ma możliwości ich fizycznego pobrania.
- **Liczba kluczy** – Jeśli osoba ma dostęp do wielu kluczy, może zostać nałożone ograniczenie ilości jednocześnie posiadanych.
- **Wyszukiwanie** – Opcja wyszukiwania kluczy pozwala na znalezienie kluczy po jego nazwie (numer pokoju, numer samochodu itp.). Użytkownicy szukają kluczy po nazwach tylko spośród kluczy do których są autoryzowani.
- **Uprawnienia administracyjne** – System umożliwia stworzenie kilku ról administracyjnych z ograniczonym dostępem: SuperAdmin, System Admin, User Admin i Object Admin.
- **Raporty** – Autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do menu raportów dostępnych z poziomu ekranu (z możliwością eksportu na pamięć USB).
- **Kodu PIN** – Zwiększ Bezpieczeństwo poprzez użycie kodów PIN, których minimalną długość można zdefiniować w systemie, jak również wymusić zmianę po określonym czasie.
- **Aktywność konta** – Każdy użytkownik może mieć zdefiniowaną datę ważności konta.
- **Wyjścia alarmowe** – Możesz podłączyć zewnętrzne urządzenia do maksymalnie 3 wyjść NO/NC – np. alarm dźwiękowy.



Specyfikacja

Wysokość:	395.5 mm
Szerokość:	846 mm
Głębokość:	160 mm
Waga:	22.4 kg
Zasilanie:	Wejście: 100-240V, Wyjścia: 15V DC *
Bateria akumulatorowa:	DC12V 7Ah * (97.5mm x 65mm x 151mm)
Pobór mocy:	35W Máx (7W w stanie spoczynku)
Certyfikaty:	UKCA, CE, FCC, CSA, ICES
Deklaracje środowiskowe:	Cumple con RoHS & WEEE

*Bateria nie jest częścią zestawu

Aby dowiedzieć się więcej na temat zalet wykorzystania systemów Traka, odwiedź www.traka.pl